FAST
001FA70230CB

Motoriduttore 230 V irreversibile completo di scheda elettronica e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.

Dimensioni (mm)

Modelli			001FA70230CB		
APERTURA ANTA (°)	**A**	**B**	**C Max.**	**D**	**E**
90	**140**	**420 (490 con art. 801XC-0070)**	**200 (300 con art. 801XC-0070)**	**Min. 200**	**260 (350 con art. 801XC-0070)**
90	**160**	**380 (460 con art. 801XC-0070)**	**200 (300 con art. 801XC-0070)**	**Min. 220**	**240 (320 con art. 801XC-0070)**
90	**180**	**380 (460 con art. 801XC-0070)**	**200 (300 con art. 801XC-0070)**	**Min. 240**	**240 (320 con art. 801XC-0070)**
110	**220**	**380 (450 con art. 801XC-0070)**	**50 (50 con art. 801XC-0070)**	**Min. 280**	**310 (400 con art. 801XC-0070)**

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	**2,3**	**2**	**1,5**	**1**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**
Peso max. anta (kg)	**200**	**215**	**250**	**300**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	**230 AC**
Alimentazione motore (V)	**230 AC**
Assorbimento (A)	**1,4**
Potenza (W)	**160**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM

Tempo di manovra a 90° (s)	**15**
Intermittenza/Lavoro (%)	**30**
Temperatura d’esercizio (°C)	**-20 ÷ +55**
Termoprotezione motore (°C)	**150**
Grado di protezione (IP)	**54**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.