FTX
801MB-0150

Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.



Modelli			801MB-0150		
APERTURA ANTA (°)	**A**	**B**	**C Max.**	**D**	**E**
90	**140**	**420 (490 con art. 801XC-0070)**	**250 (300 con art. 801XC-0070)**	**Min. 150**	**310 (410 con art. 801XC-0070)**
90	**160 ÷ 180**	**380 (460 con art. 801XC-0070)**	**250 (300 con art. 801XC-0070)**	**Min. 150**	**310 (410 con art. 801XC-0070)**
110	**200 ÷ 220**	**400 (470 con art. 801XC-0070)**	**50 (300 con art. 801XC-0070)**	**Min. 150**	**310 (410 con art. 801XC-0070)**

Limiti d'impiego

Lunghezza max. anta (m)	**2**	**1,7**	**1,5**	**1**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**
Peso max. anta (kg)	**200**	**225**	**230**	**250**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**	**#v#**

Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)	**230**
Alimentazione motore (V)	**24**
Assorbimento (A)	**4 Max.**
Potenza (W)	**140**
Tempo di manovra a 90° (s)	**13 ÷ 30**
Cicli/Ora	**40**
Grado di protezione (IP)	**44**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM